

PURELUX Black Square 40 / Terrain 520

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Dobierz parametry

Black Square 40 Spot HS9433 i Flood HS9434: 9-32 V DC; przewód 50 cm, złącze Deutsch DT; wymiary 81 x 75 x 68 mm, masa 431 g. Spot ma wąski rozsył, Flood szeroki.

Terrain Black 520 HS9437: 9-32 V DC; DT2, przewód 50 cm; montaż na stopach. Wymiary 522 x 40 x 54 mm, masa 1400 g. Podany pobór prądu jednej lampy: 6,64 A przy 12 V lub 3,32 A przy 24 V.

Przeznaczenie

Lampy robocze do oświetlenia miejsca pracy. Ustawienie i mocowanie dobierz do właściwego modelu. Nie traktuj oznaczenia zgodności elektromagnetycznej R10 jako potwierdzenia dopuszczenia funkcji drogowej.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Nie potwierdzono pełnych instrukcji, biegunowości pinów, bezpieczników, przekrojów przewodów ani momentów dokręcania. Uzyskaj te informacje przed podłączeniem. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.