PURELUX Spectre 7X | HS16275

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Zasilanie i montaż

10-30 V DC; kabel 500 mm bez złącza. Obudowa: głębokość 25 mm, średnica 32 mm. Dwie ramki: do powierzchni płaskiej i rur 60-75 mm. Dobierz model 7AX, 7WX lub 7RX do wymaganej barwy. Przed wykonaniem otworu sprawdź rzeczywisty wymiar montażowy.

Funkcje przewodów według źródła

Czerwony zasila pomarańczową funkcję ostrzegawczą; czarny jest masą. Zielony zasila światło pozycyjne. Żółty służy do wyboru trybu, synchronizacji i resetu. Biały służy do synchronizacji naprzemiennej. Potwierdź oznaczenia i biegunowość na instrukcji dostarczonej z egzemplarzem.

Skrót sterowania

Dotknięcie żółtym przewodu zasilającego na krócej niż 1 sekundę zmienia tryb. Połączenie żółtych przewodów synchronizuje lampy. Przytrzymanie przez co najmniej 5 sekund przywraca tryb domyślny. Dla naprzemiennej pracy podłącz biały do zasilania wybranych lamp przy wyłączonym zasilaniu. Źródło wymienia 8 trybów: pojedynczy, podwójny szybki i wolny, poczwórny, pojedynczy-podwójny, pojedynczy-poczwórny, pulsowanie i światło stałe.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Brak pełnego schematu instalacji, bezpieczników, przekrojów i momentów. Źródło wskazuje R65 dla pomarańczowej wersji 7AX; zakres homologacji każdej funkcji i wersji wymaga potwierdzenia. Nie zakładaj dowolności użycia błysków na drodze. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.