

Purelux SMAL15

1. Zastosowanie

Lampa dodatkowa do motocykli i małych pojazdów, 15 W, z wąską wiązką. Zasilanie 10–32 V DC, złącze DT3. Główna wiązka jest światłem dalekosiężnym; nie używaj jej jako światła mijania.

2. Podłączenie

Brązowy: zasilanie światła głównego (+).

Niebieski: masa (–).

Żółty: światło pozycyjne (+).

Nie przenoś oznaczeń kolorów z innych modeli lamp.

3. Montaż i użytkowanie

Zamocuj lampę na stopce montażowej. W zestawie z obejmą dobierz jej rozmiar do rury: 25–31 lub 42–51 mm. Podłącz funkcje oddzielnie zgodnie z powyższym opisem. Po montażu sprawdź stabilność mocowania i działanie obu światel.

4. Zalecenia bezpieczeństwa AutoLed

Prace elektryczne wykonuj przy odłączonym zasilaniu. Zabezpiecz obwód odpowiednim bezpiecznikiem, a przewody przed przetarciem i wodą. Nie patrz bezpośrednio w świecącą lampę. Nie kieruj głównej wiązki w stronę innych kierowców.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: [karta i skrócona instrukcja SMAL15](#), [Valostore](#). Zalecenia ogólne oznaczono osobno.