

PURELUX 770 / 770 White

Wersje bez DRL | HS21347 / HS21348 | Informacje PL - dokumentacja częściowa

Zakres i ograniczenia użytkowania

Dotyczy 770 Gen2 i 770 White bez DRL oraz tych lamp w zestawach. Nie stosować instrukcji wersji DRL. Lampy są przeznaczone do terenu i zamkniętych torów; nie mają homologacji jako drogowe światła dalekosiężne. ECE R10 dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej, nie dopuszczenia funkcji drogowej.

Dane istotne przed montażem

Karty produktów podają zasilanie 11-32 V DC, złącze Deutsch DT-2, przewód 500 mm i masę lampy 1,7 kg. Sprawdź zgodność oznaczenia egzemplarza. Zestaw podstawowy obejmuje lampę, stopę montażową, elementy mocujące i podkładkę tłumiącą drgania. Dobierz osprzęt do masy i liczby lamp.

Ogólny przebieg montażu

1. Przygotuj odpowiedni uchwyt, wiązkę przekaźnikową, zabezpieczenia i stabilizatory. Zamocuj uchwyt sztywno; przed wierceniem sprawdź przestrzeń za powierzchnią montażu. Zamontuj lampy i zaplanuj bezpieczne prowadzenie przewodów.
2. Prace elektryczne wykonuj przy odłączonym zasilaniu, zgodnie z dokumentacją pojazdu. W wiązce rozpoznaj zasilanie, masę, bezpiecznik, przekaźnik, przewód sterujący i wyjścia lamp. Nie identyfikuj ich wyłącznie po kolorze. Zasilanie lamp prowadź przez odpowiednio zabezpieczoną wiązkę, nie przez przewód sterujący fabrycznej lampy.
3. Przewody chroń przed wilgocią, tarcieniem, temperaturą i ruchomymi częściami. Sterowanie musi odpowiadać instalacji pojazdu. Instalacje sterowane masą oraz LED/CAN wymagają właściwego interfejsu lub schematu; nie przerabiaj połączeń na podstawie prób.
4. Po sprawdzeniu instalacji przywróć zasilanie, wykonaj test i ustaw wiązki na zamkniętym terenie. Dokręć mocowania według instrukcji uchwyty. W razie nieprawidłowego działania wyłącz zasilanie i sprawdź instalację.

Braki pozostają otwarte

Na kartach podlinkowano ogólny poradnik montażu, nie pełną instrukcję modelu. Nie potwierdzono rozkładu pinów DT-2, wartości bezpieczników, przekrojów przewodów ani momentów dokręcania dla konkretnego zestawu. Ten PDF nie jest schematem połączeń. Przed montażem uzyskaj dokumentację lampy i wszystkich akcesoriów. Nie podłączaj pinów na podstawie domysłu.

Źródła i kontakt

Karty 770 / 770 White oraz podlinkowany poradnik „Auxiliary light / Led bar installation guide”, odczyt 16.10.2026. Opracowanie częściowe PL: AutoLed; zalecenia ogólne nie zastępują instrukcji producenta. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.